UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCHEDA TECNICA

Guanti per elettricisti

Art. M 3959/56



25_02_21

ABC Tools S.p.A.
Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
T. +39 02 251111.1 - F. +39 02 2538379 - info@abctools.it



CODICE PRODOTTO: 2091907

ELECTROSOFT CLASS 0

Per i lavori elettrici con voltaggio massimo di 1000 volt. Da utilizzarsi con sopraguanti in pelle per una protezione meccanica.

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number
2091907

Gamma
Protezione elettrica

Line
Lattice

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
ELECTROSOFT

Settore

- Energia
- Manutenzione
- Telecomunicazioni

Utilizzo del prodotto
Per i lavori elettrici con voltaggio massimo di 1000 volt. Da utilizzarsi con sopraguanti in pelle per una protezione meccanica.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche
Guanto in lattice naturale isolante beige.
Classe 0.
Categoria RC.
Spessore: 1 mm

Vantaggi
CONFORT
La forma ergonomica e l'interno leggermente ricoperto con talco rendono il guanto facile da indossare e da togliere.
RESISTENZA
La base in lattice naturale ha caratteristiche dielettriche.
Lo spessore assicura una buona destrezza e fornisce una protezione fino a 1,000 volt.
SICUREZZA
Da utilizzarsi con sopraguanti in pelle per una protezione meccanica.

© Honeywell International Inc.

Descrizione tecnica

Descrizione
Guanto in lattice naturale isolante beige.
Classe 0.
Categoria RC.

Tecnologia del prodotto
Guanti ad immersione

Lunghezza
360 mm

Spessore
1mm.

Innocuità
In conformità con le norme europee

taglie
8 a 11

Packaging Label

etichettatura
CE HONEYWELL
2091907 XX
EN 60903-2003
CEI 903-2002

Certificazioni

Categoria DPI
3

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Attestato EU
EC Attestation

Informazioni aggiuntive

Tabella di controllo utente
il sacchetto

Manutenzione

Ciclo di vita

Marcatura:
Data del test elettrico dopo la produzione è stampata su ogni guanto e un borsa, e un numero di lotto per la tracciabilità del prodotto.
Spesso guanti utilizzati devono essere testati a intervalli di meno di sei mesi.
L'uso occasionale di guanti deve essere testato dopo l'uso e, comunque, almeno una volta ogni 12 mesi.
L'guanti en stock deve essere testato ad intervalli non superiori a 12 mesi.

Informazioni per la conservazione

Conservazione:
lasciate che i guanti nella loro confezione originale.
Non spremere, non piegare.
Attenzione alla vicinanza di fonti di calore (la luce solare, radiatori, luce artificiale, per esempio); La temperatura di conservazione ideale è compresa tra 10 e 21 ° C.

Istruzioni per la cura

© Honeywell International Inc.

Verifica: La puntura o perforazione rende i guanti inutilizzabili.

Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo e controllare l'inflazione guanto.

Attenzione: non entrare in contatto con sostanze aggressive: olio, grasso, trementina, ragia, paraffina o qualsiasi acido forte.
Non utilizzare i guanti bagnati.

Pulizia:
Acqua e sapone. Dry inferiore a 65 ° C, umidità ambiente.
Asciugare accuratamente e la polvere di talco.
Se catrame o vernice rimane guanti, pulire le macchie immediatamente con un solvente appropriato, senza eccessi, quindi lavare e trattare come sopra.
I guanti si bagnano in uso o per il lavaggio devono essere attentamente essiccati ad una temperatura inferiore 65 degree.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.